

Enkoa basic switch

Μηχανικά ενεργοποιούμενος διακόπτης κάρτας με χρονοκαθυστέρηση:

- Σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση ρεύματος.
- Λειτουργεί με οποιονδήποτε τύπο κάρτας
- Χρονοκαθυστέρηση 45 δευτερολέπτων από τη στιγμή που αφαιρείται η κάρτα
- Λυχνία LED για εύκολη εντοπισμό στο σκοτάδι
- Επιτοίχιος, εγκατάσταση χωρίς ηλεκτρολογικό κουτί



Βάρος: 185gr

Διαστάσεις: 132 x 97 x 35mm (Υ x Π x Β)

Υλικό πλαισίου: Λευκό ABS

Προδιαγραφές πυρασφαλείας:

BG2(H) σύμφωνα με UL94 V-O

Κατανάλωση ενέργειας: 10mA έως 20mA

Τροφοδοσία:

Voltage: 230Vacανοχή 10%

Συχνότητα: 50-60Hz

Έξοδος: μία

Power cut-off: 12A, 230V~, $\cos \phi = 1$
8^A, 230V~, $\cos \phi = 0,6$

Incandescent Max. Load: 10A

Halogen Max. Load: 10A

Σημαντικό: Λάμπες αλογόνου, λάμπες φθορίου, λάμπες χαμηλής κατανάλωσης όταν ανάβουν ή όταν σβήνουν, φθάνουν σε εντάσεις μέχρι και 20 A, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται σε σύντομο χρονικό διάστημα οι επαφές του διακόπτη. Για το λόγο αυτό και για παν ενδεχόμενο σχετικά με το τι συσκευή μπορεί, να συνδέσει ο πελάτης του δωματίου, συνιστάται η τοποθέτηση ρελέ φορτίου στον πίνακα.

Διάγραμμα σύνδεσης

